

Sedna Design

Sedna Elements

Wiser funkciók

Wiser Központi egység

Wiser Központi egység

A Wiser Központi egység a Wiser rendszer kommunikációs interfésze, amely lehetővé teszi otthonának egyszerű vezérlését.

Összekapcsolja a Wiser eszközöket, és lehetővé teszi a kommunikációt egy vagy több eszköz és egy okoseszköz között a Wiser alkalmazás segítségével.



<input type="checkbox"/> fehér	CCT501901
Jellemzők	
Tápellátás	AC adapter (tartozék) vagy 12 VDC/0.5 A tápegység 2 tűs csatlakozón keresztül (nem tartozék)
Csatlakozó típusa	Micro USB port az AC adapterhez / 2 tűs csatlakozó a tápegység kábelek csatlakozásához (0,25-1,50 mm ²)
Névleges teljesítmény	100-240 V AC, 50/60 Hz
Kommunikációs interfész	Ethernet - IEEE802.3, 10/100 base-T (LAN) Wifi - 2.4 GHz, IEEE802.11 b/g/n megfelelés Zigbee - 2.4 GHz, IEEE802.15.4 megfelelés
Rendszeróra	CR1220 elemmel
Működési körülmények	
IP védettség	IP20
Üzemi hőmérséklet	0... 40 °C
Relatív páratartalom	10 % - 90 %
Tudnivalók	
Méret (Ma × Sz × Mé)	86 × 86 × 34 mm
Telepítés	A készüléket közvetlenül a falba, egy normál fali dobozba (Ø 73 mm, minimális mélység 26 mm) vagy asztalra lehet felszerelni, a külön megvásárolható Wiser Központi egység dokkolóval (CCT501400_0001).
Szett tartalma	Fémkonzol, csavarok és fali tiplik, hálózati adapter, 2 tűs dugó, hálózati adapter USB kábel
Tanúsítvány	
	Zigbee 3.0
Funkciók	
<ul style="list-style-type: none"> • Monitorozza és vezérli a Wiser Zigbee eszközöket a Wiser mobilalkalmazással, Ethernet vagy Wifi kapcsolat segítségével. • A Wiser mobil alkalmazáson keresztül „Hangulatokat” vagy automatizálásokat hozhat létre a Wiser Zigbee eszközök működtetésére. 	

Wiser Központi egység dokkoló

A Wiser Központi egység dokkoló egy opcionális lehetőség a Wiser Központi egység asztali vagy más sík felületen történő elhelyezéséhez.



<input type="checkbox"/> fehér	CCT501400_0001
Működési körülmények	
Üzemi hőmérséklet	-10...+45 °C
Relatív páratartalom	10 % - 95 %
Tudnivalók	
Méret (Ma × Sz × Mé)	86 x 54,6 x 86 mm

Megjegyzés:

Töltse le a Wiser alkalmazást okostelefonjára / táblagépére, és telepítse a Wiser Központi egységet a Wiser eszközök konfigurálásához és vezérléséhez. Az alkalmazás használatával párosíthatja, beállíthatja és vezérelheti a Wiser eszközöket. A Wiser alkalmazás elérhető az Android Store OS (7. és újabb verziók) vagy Apple® iOS (11. és újabb verziók) operációs rendszereket támogató okostelefonok App Store-jaiból.



Letöltés
Wiser by SE alkalmazás
A Schneider Electric megoldása az otthonaink okosítására



Wiser vezérlők

Wiser Intelligens kapcsoló, időzítő funkcióval, 10A

A Wiser intelligens kapcsoló vezérli a helyiség lámpáit, vagy automatikusan végrehajtja a világítás be- vagy kikapcsolását egy adott körülményre vagy eseményre reagálva. Az ohmikus, induktív vagy kapacitív terheléseket is tudja kezelni.

Csavaros bekötés



fehér	SDD111388
bézs	SDD112388
alumínium	SDD113388
antracit	SDD114388
nyír	SDD180388
wenge	SDD181388

Terhelési táblázat

LED lámpa 230 V		200 W
Izzólámpa 230 V		2200 W
Halogénlámpa 230 V		2000 W
Kisfeszültségű halogénlámpák 12 V	elektronikus transzformátor	1050 VA
	ferromágneses transzformátor	500 VA
Kapacitív terhelés		10 A, 140 µF
Kompakt fénycsövek	ferromágneses ballaszt	200 W
Motor (egyfázisú) 230 V		1000 VA

Vezérlési opciók

- Otthonvezérlés és szobavezérlés: Az okostelefon Wiser alkalmazásán keresztül vezérléshez a Wiser Központi egységhez kell csatlakoznia a készülékkel.
- Helyiségvezérlés: A kapcsoló párosítható más Wiser eszközökkel ugyanazon a Zigbee-hálózaton belül. Ebben az esetben a Wiser központra és a Wiser alkalmazásra nincs szükség.
- Közvetlen működtetés: A kapcsolót hagyományos módon is lehet vezérelni. Több kiegészítő nyomógomb is csatlakoztatható hozzá.

Jellemzők

- Névleges feszültség: 230 V AC, 50 Hz
- Névleges áram: 10 A, $\cos \varphi = 0.6$
- Zigbee 3.0 tanúsítvány

Távírányítás korlátlan számú hagyományos nyomógombbal.

Wiser alkalmazáson keresztül:

- Időzítő beállítása: késleltetési idő (1 másodperc - 24 óra), előzetes figyelmeztetés (vagy anélkül), kézi kapcsolás (kikapcsolás vagy újraindítás).
- Időbeosztás beállítása (hétköznapi-váltás, astro funkció, visszaszámláló, jelenlét szimuláció).

Megjegyzés:

Töltse le a Wiser alkalmazást okostelefonjára / táblagépre, és telepítse a Wiser Központi egységet a Wiser eszközök konfigurálásához és vezérléséhez. Az alkalmazás használatával párosíthatja, beállíthatja és vezérelheti a Wiser eszközöket. A Wiser alkalmazás elérhető az Android Store OS (7. és újabb verziók) vagy Apple® iOS (11. és újabb verziók) operációs rendszereket támogató okostelefonok App Store-jaiból.

Megjegyzés:

A Wiser Intelligens kapcsoló beüzemeléséhez a nulla vezeték bekötése is szükséges, így ha a telepítendő dobozban nem áll rendelkezésre a nulla vezeték, válassza inkább a „Wiser mozgásérzékelőt nyomógombos fényerőszabályzóval”, vagy a Wiser fényerőszabályzókat valamelyikét (ezekhez nem szükséges a nulla vezeték bekötése)!



Letöltés

Wiser by SE alkalmazás
A Schneider Electric megoldása az otthonaink okosítására









Wiser komfortvezérlők

Wiser Univerzális forgatógombos, LED fényerőszabályzó – 200 W – 230 V AC

A Wiser univerzális forgatógombos fényerőszabályzó vezérli a helyiség megvilágítási szintjét, vagy automatikusan beállítja a megvilágítást a kívánt szintre, egy adott körülményre vagy eseményre reagálva.

Kezeli az ohmikus, induktív vagy kapacitív terheléseket is.

Csavaros bekötés		RC/RL ⁽¹⁾⁽²⁾ 7-200W
		
fehér		SDD111382
bézs		SDD112382
alumínium		SDD113382
antracit		SDD114382
nyír		SDD180382
wenge		SDD181382
Terhelési táblázat		
LED lámpa 230 V		RC ⁽¹⁾ : 7...100 W RL ⁽²⁾ : 7...20 W
Izzólámpa 230 V		14...200 W
Halogénlámpa 230 V		14...150 W
Kisfeszültségű halogénlámpák 12 V	szabályozható elektronikus transzformátor 	14...150 VA
	szabályozható ferromágneses transzformátor 	14...150 VA

Vezérlési opciók

- Otthonvezérlés és szobavezérlés: Az okostelefon Wiser alkalmazásán keresztül vezérléshez a Wiser Központi egységhez kell csatlakoznia a készülékkel.
- Helyiségvezérlés: A kapcsoló párosítható más Wiser eszközökkel ugyanazon a Zigbee-hálózatban belül. Ebben az esetben a Wiser központra és a Wiser alkalmazásra nincs szükség.
- Közvetlen működtetés: A kapcsolót hagyományos módon is lehet vezérelni. Több kiegészítő nyomógomb is csatlakoztatható hozzá.

Jellemzők

- Névleges feszültség: 230 V AC, 50 Hz
- Zigbee 3.0 tanúsítvány

Funkciók és beállítások

- Automatikus terhelés-felismerés
- Fényerő-memória funkció
- Elektronikus túlterhelés-védelem, túlmelegedés-védelem, rövidzárlat-védelem
- Távirányítás korlátlan számú hagyományos mechanikus nyomógombbal
- Nulla vezetékre nincs szükség

Wiser alkalmazáson keresztül:

- A bekapcsolási fényerő vagy a memória funkció beállítása (alapértelmezett beállítás)
- A tompítási tartomány beállítása: minimális és maximális fényerő
- A LED üzemmód kézi beállítása (RL LED üzemmód)
- Időzítő vagy időbeállítás

(1) RC = Rezisztív és kapacitív terhelés.

(2) RL = Rezisztív és induktív terhelés.


Megjegyzés:

Töltse le a Wiser alkalmazást okostelefonjára / táblagépére, és telepítse a Wiser Központi egységet a Wiser eszközök konfigurálásához és vezérléséhez. Az alkalmazás használatával párosíthatja, beállíthatja és vezérelheti a Wiser eszközöket.

A Wiser alkalmazás elérhető az Android Store OS (7. és újabb verziók) vagy Apple® iOS (11. és újabb verziók) operációs rendszereket támogató okostelefonok App Store-jaiból.

Pótalkatrészek

Forgatógombos fényerőszabályzókhöz

Fedlap	
	
fehér	SDD111503
bézs	SDD112503
alumínium	SDD113503
antracit	SDD114503
nyír	SDD180503
wenge	SDD181503



Letöltés
Wiser by SE alkalmazás
A Schneider Electric megoldása az otthonaink okosítására



Wiser komfortvezérlők

Wiser Univerzális nyomógombos, LED fényerőszabályzó – 200 W – 230 V AC

A Wiser univerzális nyomógombos fényerőszabályzó a helyiség megvilágítási szintjét vezérli, vagy automatikusan beállítja a megvilágítást a kívánt szintre, egy adott körülményre vagy eseményre reagálva.

Kezeli az ohmikus, induktív vagy kapacitív terheléseket is.

RC/RL ⁽¹⁾⁽²⁾ 7-200W

Csavaros bekötés



fehér	SDD111381
bézs	SDD112381
alumínium	SDD113381
antracit	SDD114381
nyír	SDD180381
wenge	SDD181381

Terhelési táblázat

LED lámpa 230 V		RC ⁽¹⁾ : 7...100 W RL ⁽²⁾ : 7...20 W
Izzólámpa 230 V		14...200 W
Halogénlámpa 230 V		14...150 W
Kisfeszültségű halogénlámpák 12 V	szabályozható elektronikus transzformátor	14...150 VA
	szabályozható ferromágneses transzformátor	14...150 VA

Vezérlési opciók

- Otthonvezérlés és szobavezérlés: Az okostelefon Wiser alkalmazásán keresztüli vezérléshez a Wiser Központi egységhez kell csatlakoznia a készülékkel.
- Helyiségvezérlés: A dimmer párosítható más Wiser eszközökkel ugyanazon a Zigbee-hálózaton belül. Ebben az esetben a Wiser központra és a Wiser alkalmazásra nincs szükség.
- Közvetlen működtetés: A dimmert hagyományos módon is lehet vezérelni. Több kiegészítő nyomógomb is csatlakoztatható hozzá.

Jellemzők

- Névleges feszültség: 230 V AC, 50 Hz
- Zigbee 3.0 tanúsítvány

Funkciók és beállítások

- Automatikus terhelés-felismerés
- Fényerő-memória funkció
- Elektronikus túlterhelés-védelem, túlmelegedés-védelem, rövidzárlat-védelem
- Távirányítás korlátlan számú hagyományos nyomógommbal
- Nulla vezetékre nincs szükség

Wiser alkalmazáson keresztül:

- A bekapcsolási fényerő vagy a memória funkció beállítása (alapértelmezett beállítás)
- A tompítási tartomány beállítása: minimális és maximális fényerő
- A LED üzemmód kézi beállítása (RL LED üzemmód)
- Időzítő vagy időbeállítás beállítása

(1) RC = Rezisztív és kapacitív terhelés.

(2) RL = Rezisztív és induktív terhelés.

Megjegyzés:

Töltse le a Wiser alkalmazást okostelefonjára / táblagépre, és telepítse a Wiser Központi egységet a Wiser eszközök konfigurálásához és vezérléséhez. Az alkalmazás használatával párosíthatja, beállíthatja és vezérli a Wiser eszközöket.

A Wiser alkalmazás elérhető az Android Store OS (7. és újabb verziók) vagy Apple® iOS (11. és újabb verziók) operációs rendszereket támogató okostelefonok App Store-jaiból.

Letöltés

Wiser by SE alkalmazás
A Schneider Electric megoldása az otthoni okosítására

Download on the App Store

GET IT ON Google Play

Wiser komfortvezérlők

Wiser Mozgásérzékelő, nyomóval, 10 A – 230 V AC

A Wiser mozgásérzékelő kapcsolóval egyesíti a mozgásérzékelő előnyeit és egy beépített 10 A nyomógombos kapcsolót.

Felismeri a mozgásokat és bekapcsolja az ohmikus, induktív vagy kapacitív terheléseket egy meghatározott időre.

Csavaros bekötés



fehér	SDD111384
bézs	SDD112384
alumínium	SDD113384
antracit	SDD114384
nyír	SDD180384
wenge	SDD181384

Terhelési táblázat

LED lámpa 230 V		200 W
Izzólámpa 230 V		2200 W
Halogénlámpa 230 V		2000 W
LV Halogénlámpás 12 V	elektronikus transzformátor	1050 VA
	ferromágneses transzformátor	500 VA
Kapacitív terhelés		10 A, 140 µF
Kompakt fénycsövek	ferromágneses ballaszt	200 W
Motor (egyfázisú) 230 V		1000 VA

Vezérlési opciók

- Otthonvezérlés és szobavezérlés: Az okostelefon Wiser alkalmazásán keresztül vezérléshez a Wiser Központi egységhez kell csatlakoznia a készülékkel.
- Helyiségvezérlés: A mozgásérzékelő párosítható más Wiser eszközökkel ugyanazon a Zigbee-hálózaton belül. Ebben az esetben a Wiser központra és a Wiser alkalmazásra nincs szükség.
- Közvetlen működtetés: A mozgásérzékelőt hagyományos módon is lehet vezérelni. Több kiegészítő nyomógomb is csatlakoztatható hozzá.

Jellemzők

- Névleges feszültség: 230 V AC, 50 Hz
- Névleges áram: 10 A, $\cos \phi = 0.6$
- Zigbee 3.0 tanúsítvány

Funkciók és beállítások

- Érzékelési terület: 160°, 8 m frontális, 8 m oldalirányú
- Automatikus mód: A fogyasztók automatikus bekapcsolása mozgás észlelésekor és a környezeti fényerő függvényében
- Kézi működtetés: A fogyasztók helyi bekapcsolása a kapcsoló működtetésekor, a környezeti fényerőtől függetlenül
- Master / slave működés: legfeljebb három mozgásérzékelő csatlakoztatható egymáshoz, egy master és két slave
- Félautomata üzemmód: Kézi be- / automatikus kikapcsolás
- Távirányítás más mozgásérzékelőkkel vagy korlátlan számú hagyományos nyomógombbal
- A nulla vezeték bekötése szükséges a működéshez

Wiser alkalmazáson keresztül:

- Az érzékelési fényerő beállítása: 5 - 1000 lux (alapértelmezett beállítás: 50 lux)
- Az érzékelési érzékenység beállítása: Magas (alapértelmezett beállítás), közepes vagy alacsony
- A túllépési idő beállítása: 1 másodperc és 30 perc (alapértelmezett beállítás 5 perc)
- Időzítő vagy időbeállítás beállítása
- Tesztelési mód

Megjegyzés:

A Wiser Mozgásérzékelő, nyomóval beüzemeléséhez a nulla vezeték bekötése is szükséges, így ha a telepítendő dobozban nem áll rendelkezésre a nulla vezeték, válassza inkább a „Wiser mozgásérzékelőt fényerőszabályzós nyomóval”, vagy a Wiser fényerőszabályzókat valamelyikét (ezekhez nem szükséges a nulla vezeték bekötése)!

Megjegyzés:

A Wiser Mozgásérzékelő, nyomóval beüzemeléséhez a nulla vezeték bekötése is szükséges, így ha a telepítendő dobozban nem áll rendelkezésre a nulla vezeték, válassza inkább a „Wiser mozgásérzékelőt nyomógombos fényerőszabályzóval” (ehhez nem szükséges a nulla vezeték bekötése)!



Letöltés

Wiser by SE alkalmazás

A Schneider Electric megoldása az otthonaink okosítására



Wiser komfortvezérlők

Wiser Mozgásérzékelő, nyomógombos fényerőszabályzóval – 200 W – 230 V AC

A Wiser mozgásérzékelő nyomógombos fényerőszabályzóval egyesíti a mozgásérzékelő és a beépített nyomógombos dimmer előnyeit. Felismeri a mozgásokat és bekapcsolja az ohmikus, induktív vagy kapacitív terheléseket egy meghatározott időre.

Csavaros bekötés



fehér	SDD111386
bézs	SDD112386
alumínium	SDD113386
antracit	SDD114386
nyír	SDD180386
wenge	SDD181386

Terhelési táblázat

LED lámpa 230 V		RC ⁽¹⁾ : 7...100 W RL ⁽²⁾ : 7...20 W
Izzólámpa 230 V		14...200 W
Halogénlámpa 230 V		14...150 W
Kisfeszültségű halogénlámpák 12 V	szabályozható elektronikus transzformátor 	14...150 VA
	szabályozható ferromágneses transzformátor 	14...150 VA

Vezérlési opciók

- Otthonvezérlés és szobavezérlés: Az okostelefon Wiser alkalmazásán keresztül vezérléshez a Wiser Központi egységhez kell csatlakoznia a készülékkel.
- Helyiségevezérlés: A mozgásérzékelő párosítható más Wiser eszközökkel ugyanazon a Zigbee-hálózaton belül. Ebben az esetben a Wiser központra és a Wiser alkalmazásra nincs szükség.
- Közvetlen működtetés: A mozgásérzékelőt hagyományos módon is lehet vezérelni. Több kiegészítő nyomógomb is csatlakoztatható hozzá.

Jellemzők

- Névleges feszültség: 230 V AC, 50 Hz
- Zigbee 3.0

Funkciók és beállítások

- Érzékelési terület: 160 °, 8 m frontális, 8 m oldalirányú
- Automatikus terhelés-felismerés
- Automatikus mód: A fogyasztók automatikus bekapcsolása mozgás észlelésekor és a környezeti fényerő függvényében
- Kézi működtetés: A fogyasztók helyi bekapcsolása a kapcsoló működtetésekor, a környezeti fényerőtől függetlenül
- Félautomata üzemmód: Kézi be- / automatikus kikapcsolás
- Fényerő-memória funkció
- Lágymegállítás, lágymegállás
- A LED üzemmód kézi beállítása (RL LED üzemmód)
- Elektronikus túlterhelés-védelem, túlmelegedés-védelem, rövidzárlat-védelem
- Távirányítás korlátlan számú hagyományos nyomógombbal
- A nulla vezetékre nincs szükség

Wiser alkalmazáson keresztül:

- A bekapcsolási fényerő vagy a memória funkció beállítása (alapértelmezett beállítás)
- A tompítási tartomány beállítása: minimális és maximális fényerő
- Az érzékelési fényerő beállítása: 5 - 1000 lux (alapértelmezett beállítás: 50 lux)
- Az érzékelési érzékenység beállítása: Magas (alapértelmezett beállítás), közepes vagy alacsony
- A tülépési idő beállítása: 1 másodperc és 30 perc (alapértelmezett beállítás 5 perc)
- Időzítési vagy időbeállítás beállítása
- Tesztelési mód

(1) RC = Rezisztív és kapacitív terhelés.

(2) RL = Rezisztív és induktív terhelés.

Megjegyzés:

Tölts le a Wiser alkalmazást okostelefonjára / táblagépre, és telepítse a Wiser Központi egységet a Wiser eszközök konfigurálásához és vezérléséhez. Az alkalmazás használatával párosíthatja, beállíthatja és vezérelheti a Wiser eszközöket. A Wiser alkalmazás elérhető az Android Store OS (7. és újabb verziók) vagy Apple® iOS (11. és újabb verziók) operációs rendszereket támogató okostelefonok App Store-jaiból.



Letöltés

Wiser by SE alkalmazás

A Schneider Electric megoldása az otthonaink okosítására



Wiser komfortvezérlők

Wiser Intelligens redőnyvezérlő – 500 W – 230 V AC

A Wiser intelligens redőnykapcsoló távolról vezérel egy redőnyt vagy árnyékolót, vagy automatikusan beállítja a redőny helyzetét egy adott körülményre vagy eseményre reagálva.

Az árnyékolásvezérlő- és redőnymotorokat végállás kapcsolóval kell felszerelni!

Csavaros bekötés



fehér	SDD111385
bézs	SDD112385
alumínium	SDD113385
antracit	SDD114385
nyír	SDD180385
wenge	SDD181385

Terhelési táblázat

Motor (egyfázisú) 230 V		500 VA
----------------------------	---	--------

Vezérlési opciók

- Otthonvezérlés és szobavezérlés: Az okostelefon Wiser alkalmazásán keresztül vezérléshez a Wiser Központi egységhez kell csatlakoznia a készülékkel.
- Helyiségvezérlés: A mozgásérzékelő párosítható más Wiser eszközökkel ugyanazon a Zigbee-hálózaton belül. Ebben az esetben a Wiser központra és a Wiser alkalmazásra nincs szükség.
- Közvetlen működtetés: A mozgásérzékelőt hagyományos módon is lehet vezérelni. Több kiegészítő nyomógomb is csatlakoztatható hozzá.

Jellemzők

- Névleges feszültség: 230 V AC, 50 Hz
- Névleges áram: 4 A, $\cos\phi = 0.6$
- Zigbee 3.0

Funkciók és beállítások

- A motor a károsodásának elkerüléséért két, egymással kölcsönösen elektromosan reteszelt érintkezővel rendelkezik
 - Távirányítás korlátlan számú dupla mechanikus nyomógommbal
 - Redőnyök központi vezérlése
- Wiser alkalmazáson keresztül:
- A redőny mozgási idejének beállítása
 - A lamella és a redőny helyzetének változtatása
 - Időzítő vagy időbeállítás

Megjegyzés:

A Wiser Intelligens redőnyvezérlő beüzemeléséhez a nulla vezeték bekötése is szükséges, így ha a telepítendő dobozban nem áll rendelkezésre a nulla vezeték, mindenképp építse ki azt!

Megjegyzés:

Töltse le a Wiser alkalmazást okostelefonjára / táblagépére, és telepítse a Wiser Központi egységet a Wiser eszközök konfigurálásához és vezérléséhez. Az alkalmazás használatával párosíthatja, beállíthatja és vezérelheti a Wiser eszközöket. A Wiser alkalmazás elérhető az Android Store OS (7. és újabb verziók) vagy Apple® iOS (11. és újabb verziók) operációs rendszereket támogató okostelefonok App Store-jaiból.

Letöltés

Wiser by SE alkalmazás
A Schneider Electric megoldása az otthonaink okosítására

Download on the App Store

GET IT ON Google Play




Wiser komfortvezérlők

Wiser Vezeték nélküli kapcsoló, 2 csatornás

A Wiser vezeték nélküli kapcsoló, bárhol elhelyezhető, és ugyanazon Zigbee hálózaton belüli több Wiser eszköz vezérlésére is használható.

Az eszköz konfigurálható a Wiser alkalmazáson keresztül, vagy párosítható más Wiser eszközökkel.

Alapértelmezés szerint az eszköz egyes kapcsolóként funkcionál, de bekonfigurálható, kettős kapcsolónak is.



Később
lesz
elérhető

fehér

SDD111389

Vezérlési opciók

- Otthonvezérlés és szobavezérlés: Az okostelefon Wiser alkalmazásán keresztüli vezérléshez a Wiser Központi egységhez kell csatlakoznia a készülékkel.
- Helyiségvezérlés: A vezeték nélküli kapcsoló párosítható más Wiser eszközökkel ugyanazon a Zigbee-hálózaton belül. Ebben az esetben a Wiser központra és a Wiser alkalmazásra nincs szükség.
- Közvetlen működtetés: A vezeték nélküli kapcsolót hagyományos módon is lehet vezérelni.

Jellemzők

- Üzemi feszültség: 3 V DC (1 CR 2450 lítium gombelem)
- Az akkumulátor-élettartama legfeljebb 5 év (függ a felhasználástól, a firmware frissítésének gyakoriságától és a környezettől)
- Nyomógomb - 1-csatornás egyes kapcsolónak vagy 2-csatornás kettős kapcsolónak
- Átviteli tartomány - Beltéri nyitott térben: 100 m - Beltérben betonfalakkal: 25 m
- Zigbee 3.0 tanúsítvány
- Tartalom: 1 db elem, kétoldalas ragasztóbetétek, ragasztófólia

Megjegyzés:

Töltse le a Wiser alkalmazást okostelefonjára / táblagépére, és telepítse a Wiser Központi egységet a Wiser eszközök konfigurálásához és vezérléséhez. Az alkalmazás használatával párosíthatja, beállíthatja és vezérelheti a Wiser eszközöket. A Wiser alkalmazás elérhető az Android Store OS (7. és újabb verziók) vagy Apple® iOS (11. és újabb verziók) operációs rendszereket támogató okostelefonok App Store-jaiból.



Letöltés

Wiser by SE alkalmazás

A Schneider Electric megoldása az otthonaink okosítására



Wiser mikromodulok

Wiser Világításkapcsoló mikromodul

A Wiser világításkapcsoló mikromodul ötvözi az intelligens kapcsoló funkció előnyeit a hagyományos mechanikus nyomógombos kapcsolókkal.

A hagyományos kapcsolót intelligens eszköz vezérlőjévé alakítja, amelyet a helyben vagy a Wiser alkalmazáson keresztül vezérelhet. Legfeljebb 10 db hagyományos nyomógomb csatlakoztatható egy Wiser mikromodulhoz a világítás vezérléséhez. Kezeli az ohmikus, induktív vagy kapacitív terheléseket is.



<input type="checkbox"/> szürke		CCT5011-0002
Maximális terhelés		
LED lámpa 230 V		200 W
Izzólámpa 230 V		2200 W
Halogénlámpa 230 V		2000 W
LV Halogén- lámpa	elektromos transzformátor	1050 VA
	ferromágneses transzformátor	500 VA
Kapacitív terhelés		10 A, 140 µF
Energiatakarékos lámpák		100 W
Motor		1000 VA

Vezérlési opciók

- Otthonvezérlés és szobavezérlés: Az okostelefon Wiser alkalmazásán keresztüli vezérléshez a Wiser Központi egységhez kell csatlakoznia a készülékkel.
- Helyiségvezérlés: A mikromodul párosítható más Wiser eszközökkel ugyanazon a Zigbee-hálózatban belül. Ebben az esetben a Wiser központra és a Wiser alkalmazásra nincs szükség.
- Közvetlen működtetés: A mikromodult hagyományos módon is lehet vezérelni. Akár 10 db kiegészítő nyomógomb is csatlakoztatható hozzá.

Jellemzők

- 1 áramkör kapcsolására (száraz kontakt)
- Méretek (Ma x Sz x Mé): 43 x 43 x 22 mm
- Beszerelés: Ha a mikromodult mechanikus nyomógomb mögé helyezi, használjon mélyített dobozt!
- A nulla vezeték bekötése szükséges

Funkciók és beállítások

- Távirányítás legfeljebb 10 db hagyományos nyomógommbal
- Integrált nyomógomb a funkcionális teszthez

Wiser alkalmazáson keresztül:

- Időzítő vagy időbeállítás

Megjegyzés:

A Wiser világításkapcsoló mikromodul beüzemeléséhez a nulla vezeték bekötése is szükséges, így ha a telepítendő dobozban nem áll rendelkezésre a nulla vezeték, válassza inkább a „Wiser fényerőszabályzó mikromodult”, (mert ehhez nem szükséges a nulla vezeték bekötése)!

Megjegyzés:

Töltse le a Wiser alkalmazást okostelefonjára / táblagépre, és telepítse a Wiser Központi egységet a Wiser eszközök konfigurálásához és vezérléséhez. Az alkalmazás használatával párosíthatja, beállíthatja és vezérelheti a Wiser eszközöket. A Wiser alkalmazás elérhető az Android Store OS (7. és újabb verziók) vagy Apple® iOS (11. és újabb verziók) operációs rendszereket támogató okostelefonok App Store-jaiból.

Letöltés

Wiser by SE alkalmazás
A Schneider Electric megoldása az otthonaink okosítására

Download on the App Store

GET IT ON Google Play

Wiser mikromodulok

Wiser Fényerőszabályzó mikromodul

A Wiser fényerőszabályzó mikromodul ötvözi az intelligens dimmerfunkciók előnyeit a hagyományos mechanikus nyomógombos kapcsolókkal.

A hagyományos kapcsolót intelligens eszköz vezérlőjévé alakítja, amelyet a helyben vagy a Wiser alkalmazáson keresztül vezérelhet. Legfeljebb 10 db hagyományos nyomó csatlakoztatható egy Wiser mikromodul-dimmerhez a fogyasztók kapcsolására vagy szabályzására.






Kezeli az ohmikus, induktív vagy kapacitív terheléseket is.



szürke

CCT5010-0002

Terhelési táblázat

LED lámpa 230 V		RC ⁽¹⁾ : 5...100 W RL ⁽²⁾ : 5...20 W
Izzólámpa 230 V		14-200 W
Halogénlámpa 230 V		14...150 W
LV Halogén- lámpa	szabályozható elektronikus transzformátor 	14...200 VA
	szabályozható ferromágneses transzformátor 	14...150 VA

Vezérlési opciók

- Otthonvezérlés és szobavezérlés: Az okostelefon Wiser alkalmazásán keresztüli vezérléshez a Wiser Központi egységhez kell csatlakoznia a készülékkel.
- Helyiségvezérlés: A mikromodul párosítható más Wiser eszközökkel ugyanazon a Zigbee-hálózaton belül. Ebben az esetben a Wiser központra és a Wiser alkalmazásra nincs szükség.
- Közvetlen működtetés: A mikromodult hagyományos módon is lehet vezérelni. Akár 10 db kiegészítő nyomógomb is csatlakoztatható hozzá.

Jellemzők

- 1 áramkör szabályozására
- Méretek (Ma x Sz x Mé): 43 x 43 x 22 mm
- Beszerelés: Ha a mikromodult mechanikus nyomógomb mögé helyezi, használjon mélyített dobozt!
- Nem szükséges a nulla vezeték bekötése

Funkciók és beállítások

- Automatikus terhelés-felismerés
- Fényerő-memória funkció
- Lágy indítás, lágy megállás.
- Elektronikus túlterhelés-védelem, túlmelegedés-védelem, rövidzárlat-védelem
- Távirányítás legfeljebb 10 db hagyományos nyomóval

Wiser alkalmazáson keresztül:

- A bekapcsolási fényerő vagy a memória funkció beállítása (alapértelmezett beállítás)
- A szabályozási tartomány beállítása: minimális és maximális fényerő
- A LED üzemmód kézi beállítása (RL LED üzemmód)
- Időzítő vagy időbeállítás

(1) RC = Rezisztív és kapacitív terhelés.

(2) RC = Rezisztív és induktív terhelés.

Megjegyzés:

Töltse le a Wiser alkalmazást okostelefonjára / táblagépére, és telepítse a Wiser Központi egységet a Wiser eszközök konfigurálásához és vezérléséhez. Az alkalmazás használatával párosíthatja, beállíthatja és vezérelheti a Wiser eszközöket. A Wiser alkalmazás elérhető az Android Store OS (7. és újabb verziók) vagy Apple® iOS (11. és újabb verziók) operációs rendszereket támogató okostelefonok App Store-jaiból.

Letöltés

Wiser by SE alkalmazás
A Schneider Electric megoldása az otthonaink okosítására








Wiser mikromodulok

Wiser Redőnyvezérlő mikromodul

A Wiser Redőnyvezérlő mikromodul egyesíti az intelligens redőny funkciók előnyeit a hagyományos nyomógombokkal.

A hagyományos kapcsolót intelligens eszköz vezérlőjévé alakítja, amelyet a helyben vagy a Wiser alkalmazáson keresztül vezérelhet. Legfeljebb 10 db hagyományos nyomó csatlakoztatható egy Wiser mikromodulhoz a csatlakoztatott árnyékoló vagy redőny vezérléséhez.

Az árnyékoló és a redőny motorját fel kell szerelni egy végállás kapcsolóval.

A mechanikus reteszelés megakadályozza a relékimenetek egyidejű működtetését.



szürke

CCT5015-0002

Terhelési táblázat

Motor



500 VA

Vezérlési opciók

- Otthonvezérlés és szobavezérlés: Az okostelefon Wiser alkalmazásán keresztüli vezérléshez a Wiser Központi egységhez kell csatlakoznia a készülékkel.
- Helyiségvezérlés: A mikromodul párosítható más Wiser eszközökkel ugyanazon a Zigbee-hálózaton belül. Ebben az esetben a Wiser központra és a Wiser alkalmazásra nincs szükség.
- Közvetlen működtetés: A mikromodult hagyományos módon is lehet vezérelni. Akár 10 db kiegészítő nyomógomb is csatlakoztatható hozzá.

Jellemzők

- Névleges feszültség: 220-240 V AC, 50/60 Hz
- Névleges áram: 4 A, $\cos \varphi = 0.6 - 1.0$
- 1 redőny vezérlésére (mechanikus és elektronikus reteszelés)
- Méretek (Ma x Sz x Mé): 43 x 43 x 22 mm
- Beszerelés: Ha a mikromodult mechanikus nyomógomb mögé helyezi, használjon mélyített dobozt!
- A nulla vezeték bekötése szükséges
- Zigbee 3.0

Funkciók és beállítások

- A motor védelmére mechanikusan és elektronikusan reteszelt reléérintkezők
- Távirányítás legfeljebb 10 db kettős nyomógombbal

Wiser alkalmazáson keresztül:

- A futási idő beállítása
- Időzítő vagy időbeállítás

Megjegyzés:

A Wiser Redőnyvezérlő mikromodul beüzemeléséhez a nulla vezeték bekötése is szükséges, így ha a telepítendő dobozban nem áll rendelkezésre a nulla vezeték, mindenképp építse ki azt!

Megjegyzés:

Töltse le a Wiser alkalmazást okostelefonjára / táblagépre, és telepítse a Wiser Központi egységet a Wiser eszközök konfigurálásához és vezérléséhez. Az alkalmazás használatával párosíthatja, beállíthatja és vezérelheti a Wiser eszközöket. A Wiser alkalmazás elérhető az Android Store OS (7. és újabb verziók) vagy Apple® iOS (11. és újabb verziók) operációs rendszereket támogató okostelefonok App Store-jaiból.



Letöltés

Wiser by SE alkalmazás

A Schneider Electric megoldása az otthonaink okosítására



Wiser érzékelők

Wiser Nyitásérzékelő

A vezeték nélküli Wiser Nyitásérzékelő felismeri a nyitott és bezárt ablakokat és ajtókat, és az állapotot a Wiser Központi egységhez közvetíti.

Két különálló részből áll: master és slave. A mester rész magában foglalja az érzékelő áramkört, amely érzékeli a slave részt. A slave rész egy mágnes.

Amikor az érzékelőt csatlakoztatják a Wiser központhoz, és az ablakot / ajtót kinyitják vagy bezárják, a fő rész (érzékelő) a változást közvetlenül a Wiser appon jeleníti meg.



<input type="checkbox"/> fehér	CCT591011
Jellemzők	
Működési feszültség	3 V DC (1 CR 2450 lítium gombelem)
Battery life	Az akkumulátor-élettartama legfeljebb 5 év (függ a felhasználástól, a firmware frissítésének gyakoriságától és a környezettől)
Environment	
IP védetség	IP20
Üzemi hőmérséklet	-10 ° - 50 °C
Relatív páratartalom	10 - 95 %
Installation	
Méretek (Ma × Sz × Mé)	Érzékelő rész 50.3 x 33 x 16.3 mm Mágnes rész 50 x 9 x 9 mm
Telepítés	Az ablak- és ajtókereteken csavarokkal vagy kétoldalú ragasztóval
Doboz tartalma	Gombelem (előre behelyezett), master rész (érzékelő), slave rész (mágnes), rögzítő lemez, kétoldalas ragasztóbetétek, 2 db csavar és 2 db fali tipli.
Tanúsítvány	
	Zigbee 3.0

Megjegyzés:

Töltse le a Wiser alkalmazást okostelefonjára / táblagépre, és telepítse a Wiser Központi egységet a Wiser eszközök konfigurálásához és vezérléséhez. Az alkalmazás használatával párosíthatja, beállíthatja és vezérelheti a Wiser eszközöket. A Wiser alkalmazás elérhető az Android Store OS (7. és újabb verziók) vagy Apple® iOS (11. és újabb verziók) operációs rendszereket támogató okostelefonok App Store-jaiból.

Letöltés

Wiser by SE alkalmazás
A Schneider Electric megoldása az otthonaink okosítására

Download on the App Store

GET IT ON Google Play

Wiser érzékelők

Wiser Vízszivárgás-érzékelő

A vezeték nélküli Wiser vízszivárgás-érzékelő észleli a víz jelenlétét és hanggal valamint az appon keresztül értesítéssel riaszt, így a tulajdonos értesítést kaphat a Wiser okostelefon alkalmazására is.

Az érzékelőt olyan helyre kell helyezni, ahol a szivárgás előfordulhat: otthona alsó szintjén, vagy olyan helyeken, mint pl. az alagsor, a konyha, a fürdőszoba, az erkély vagy bárhol, ahol úgy gondolja, hogy vízszivárgás lehetséges.

A készüléknek két érzékelő tűskéje van az alján. A tűskéknek érintkezniük kell a padló felületével, amikor az érzékelőt működési helyzetbe helyezik. A riasztás bekapcsol, amikor víz van az érzékelőtűskék között.



<input type="checkbox"/> fehér	CCT592011
Jellemzők	
Működési feszültség	3 V DC (2 db LR03 AAA elem)
Akkumulátor-élettartam	Az akkumulátor-élettartama legfeljebb 5 év (függ a felhasználástól, a firmware frissítésének gyakoriságától és a környezettől)
Hangszint	≥70 dB 3 m távolságból
Működési körülmények	
IP védettség	IP44
Üzemi hőmérséklet	-10 - 50 °C
Relatív páratartalom	10 - 95 %
Telepítés	
Méret (Ma × Sz × Mé)	70.8 x 68.7 x 19 mm
Telepítés	A szenzorokkal lefelé kell elhelyezni
Doboz tartalma	2 db elem (előre behelyezett)
Tanúsítvány	
	Zigbee 3.0

Megjegyzés:

Töltse le a Wiser alkalmazást okostelefonjára / táblagépre, és telepítse a Wiser Központi egységet a Wiser eszközök konfigurálásához és vezérléséhez. Az alkalmazás használatával párosíthatja, beállíthatja és vezérelheti a Wiser eszközöket. A Wiser alkalmazás elérhető az Android Store OS (7. és újabb verziók) vagy Apple® iOS (11. és újabb verziók) operációs rendszereket támogató okostelefonok App Store-jaiból.

Letöltés

Wiser by SE alkalmazás
A Schneider Electric megoldása az otthonaink okosítására

Download on the App Store

GET IT ON Google Play




Wiser érzékelők

Wiser Mennyezeti mozgásérzékelő

A vezeték nélküli Wiser Mennyezeti mozgásérzékelő érzékeli a mozgást és méri a fényerősséget az adott helyiségben, és az állapotot a Wiser Központi egységnek továbbítja. Vezérelni tudja a hozzá párosított Wiser eszközöket.

A fényerősség küszöbértéke és / vagy a mozgás észlelése programozható annak függvényében, hogy az adott pillanatban milyen automatizációt kívánunk megvalósítani, például kapcsoljon be egy Wiser kapcsolóval vagy dimmerrel vezérelt lámpát.



<input type="checkbox"/> fehér	CCT595011
Jellemzők	
Működési feszültség	3 V DC (2 db LR03 AAA elem)
Akkumulátor-élettartam	Az akkumulátor-élettartama legfeljebb 5 év (függ a felhasználástól, a firmware frissítésének gyakoriságától és a környezettől)
Érzékelési fényerő	0 lx - 3000 lx
Fényerő lépték	1 lx
Fényerő mérésének pontossága	±50 lx (<100 lx) vagy ±30 % lx (>100 lx)
Működési körülmények	
IP védettség	IP20
Üzemi hőmérséklet	-10 - 50 °C
Relatív páratartalom	10 - 95 %
Telepítés	
Méreték (Ma × Sz × Mé)	Ø 75,0 × 26,6 mm
Telepítés	Felületre szerelés, csavarokkal vagy ragasztólapokkal, mennyezetre vagy falra
Mennyezeti rögzítés	2,5 m-en Érzékelési szög: 360° Érzékelési terület: 4 m sugarú kör max.
Fali rögzítés	1,2 m-en Érzékelési szög: 90 - 110° vízszintesen és függőlegesen Érzékelési terület 5 m szélességben max.
Doboz tartalma	2 db elem (előre behelyezett), szerelőlap, kétoldalas ragasztólapok, 2 db csavar, 2 db fali tipli
Tanúsítvány	
	Zigbee 3.0

Megjegyzés:

Töltse le a Wiser alkalmazást okostelefonjára / táblagépre, és telepítse a Wiser Központi egységet a Wiser eszközök konfigurálásához és vezérléséhez. Az alkalmazás használatával párosíthatja, beállíthatja és vezérelheti a Wiser eszközöket. A Wiser alkalmazás elérhető az Android Store OS (7. és újabb verziók) vagy Apple® iOS (11. és újabb verziók) operációs rendszereket támogató okostelefonok App Store-jaiból.

Letöltés

Wiser by SE alkalmazás
A Schneider Electric megoldása az otthonaink okosítására

Download on the App Store

GET IT ON Google Play

Wiser érzékelők

Wiser Hőmérséklet-/páraérzékelő

A vezeték nélküli Wiser hőmérséklet- / páraérzékelő segít megőrizni a kényelmes otthoni környezetet azáltal, hogy észleli a hőmérséklet és a páratartalom változásait, és az adatokat a Wiser Központi egységnek továbbítja.

Az eszköz két érzékelőt kombinál egyben, méri a hőmérsékletet és a páratartalmat abban a környezetben, ahová telepítették.



<input type="checkbox"/> fehér	CCT593011
Jellemzők	
Működési feszültség	3 V DC (1 CR 2450 lítium gomelem)
Akkumulátor-élettartam	Az Akkumulátor-élettartama legfeljebb 5 év (függ a felhasználástól, a firmware frissítésének gyakoriságától és a környezettől)
Hőmérséklet pontossága	±1,5 °C
Hőmérséklet léptéke	0,1 °C
Páratartalom pontossága	±5 %
Működési körülmények	
IP védettség	IP20
Üzemi hőmérséklet	-10 - 50 °C
Relatív páratartalom	10 - 95 %
Telepítés	
Méret (Ma × Sz × Mé)	45 x 45 x 17,2 mm
Telepítés	Felületre szerelhető, csavarokkal vagy ragasztólapokkal
Doboz tartalma	Elem (előre behelyezve), szerelőlap, kétoldalas ragasztólapok, 2 db csavar, 2 db fal tipli
Tanúsítvány	
	Zigbee 3.0

Megjegyzés:

Töltse le a Wiser alkalmazást okostelefonjára / táblagépre, és telepítse a Wiser Központi egységet a Wiser eszközök konfigurálásához és vezérléséhez. Az alkalmazás használatával párosíthatja, beállíthatja és vezérelheti a Wiser eszközöket. A Wiser alkalmazás elérhető az Android Store OS (7. és újabb verziók) vagy Apple® iOS (11. és újabb verziók) operációs rendszereket támogató okostelefonok App Store-jaiból.

Letöltés

Wiser by SE alkalmazás
A Schneider Electric megoldása az otthonaink okosítására

Download on the App Store

GET IT ON Google Play







Wiser csatlakozóaljzat adapter

Wiser Intelligens adapter, biztonsági zsaluval, 2P+F csatlakozóaljzathoz, 16 A

A Wiser intelligens csatlakozóadapter különféle elektromos készülékek, például állólámpa, rádió, ventilátor vagy kávéfőző vezérlésére szolgál.

A Wiser by SE alkalmazáson keresztül távolról kapcsolhatja ki vagy be ezek készülékek tápellátását.



<input type="checkbox"/> fehér	CCT711119	
Terhelési táblázat		
LED lámpa 230 V		100 W
Izzólámpa 230 V		3680 W
Halogénlámpa 230 V		3680 W
Jellemzők		
Névleges feszültség	220-240 V AC, 50 Hz	
Névleges áramerősség	16 A max	
Üresjárási fogyasztás	Max 0.5 W	
Védelem	16 A kismegszakítóval	
Működési frekvencia	2.4 GHz	
Átviteli kapacitás	2.5 mW max	
Működési körülmények		
IP védettség	IP20	
Üzemi hőmérséklet	0 - 35 °C	
Telepítés		
Méret (Ma x Sz x Mé)	60 x 60 x 65 mm	
Telepítés	Helyezze az adaptert egy olyan csatlakozóaljzatba, amelyek nincs takarásban nagy tárgyak vagy bútorok mögött, amelyek csökkentik a rádiójelek vételét.	
Tanúsítvány		
	Zigbee 3.0	

Megjegyzés:

Töltse le a Wiser alkalmazást okostelefonjára / táblagépére, és telepítse a Wiser Központi egységet a Wiser eszközök konfigurálásához és vezérléséhez. Az alkalmazás használatával párosíthatja, beállíthatja és vezérelheti a Wiser eszközöket. A Wiser alkalmazás elérhető az Android Store OS (7. és újabb verziók) vagy Apple® iOS (11. és újabb verziók) operációs rendszereket támogató okostelefonok App Store-jaiból.

Letöltés

Wiser by SE alkalmazás
A Schneider Electric megoldása az otthonaink okosítására








Wiser csatlakozóaljzat

Wiser Intelligens 2P+F csatlakozóaljzat, biztonsági zsaluval, 16 A

Az intelligens csatlakozóaljzat egy olyan elektromos aljzat, amelyet az elektromos készülékek kényelmes és hatékony kezelésére és vezérlésére terveztek. A készüléken lévő nyomógombon, alkalmazáson vagy hangutasítás (Amazon Alexa, Google Home) segítségével vezérelhető. Számos esetben használható, beleértve a távoli kapcsolásokat, áramfelügyeletet, ütemezést, automatizálást. Az aljzat normál mélységű fali dobozokba (40 mm) illeszkedik, és a normál konnektorokhoz képest nem igényel speciális beépítést.

Elérhető:
2021.
év vége



<input type="checkbox"/> fehér	SDD111380
<input type="checkbox"/> bézs	SDD112380
<input type="checkbox"/> alumínium	SDD113380
<input type="checkbox"/> antracit	SDD114380

Terhelési táblázat

LED lámpa 230 V		100 W, 125 µF
Izzólámpa 230 V		2000 W
Halogénlámpa 230 V	elektronikus transzformátorral 	2000 VA
	ferromágneses transzformátor 	1500 VA
Motor		1600 VA, 7 A max
Rezisztív fogyasztó		3680 W
Induktív fogyasztó		16 A, cos φ = 0.6
Kapacitív fogyasztó		6 AX, max 70 µF

Jellemzők

Névleges feszültség	230 VAC 50 Hz
Névleges áramerősség	16 A max
Üresjárási fogyasztás	Max 0.4 W
Védelem	16 A kismegszakítóval
Működési frekvencia	2405-2480 MHz
Átviteli kapacitás	< 10 mW

Működési körülmények

IP védettség	IP20
Üzemi hőmérséklet	5 - 40 °C

Telepítés

Méretek (Ma × Sz × Mé)	72.7 x 72.7 x 43.35 mm
Telepítés	Süllyesztett telepítés

Tanúsítvány

	Zigbee 3.0
--	------------

Megjegyzés:

Töltse le a Wiser alkalmazást okostelefonjára / táblagépre, és telepítse a Wiser Központi egységet a Wiser eszközök konfigurálásához és vezérléséhez. Az alkalmazás használatával párosíthatja, beállíthatja és vezérelheti a Wiser eszközöket. A Wiser alkalmazás elérhető az Android Store OS (7. és újabb verziók) vagy Apple® iOS (11. és újabb verziók) operációs rendszereket támogató okostelefonok App Store-jaiból.



Letöltés
Wiser by SE alkalmazás
A Schneider Electric megoldása
az otthonaink okosítására



Wiser Beltéri IP kamera

Wiser IP kamera, beltéri

A beltéri Wiser IP kamerával otthona belső tereit figyelheti meg, és a Wiser eszközök segítségével vezérelheti is. Telepíthető falra, mennyezetre vagy asztalra. Az IP kamera csatlakoztatása és kezelése a Wiser by SE alkalmazáson keresztül történik. Az alkalmazáson keresztül értesítéseket kap mobiltelefonjára, amikor észlelés történik és így teljes ellenőrzést biztosít a rendszer a történésekről anélkül, hogy folyamatosan az alkalmazást kellene nézni. A kamera éjjellátó infravörös funkcióval ellátott, melynek köszönhetően akár 7 m távolságba is ellát, teljes sötétségben.



<input type="checkbox"/> fehér	CCT723319
Jellemzők	
Tápellátás	5 V DC, 2 A AC adapter micro USB csatlakozással
Névleges feszültség	100-240 VAC, 50/60 Hz
Kommunikációs interfész	Wi-Fi®- 2.4 GHz, IEEE802.11 b/g/n megfelelés
Biztonság	Wi-Fi®- WPA-PSK /WPA2-PSK Adat - AES128
Rádiófrekvenciás átvitel	Max. 100 mW
Kamera	1/2.9 CMOS szenzor 80° vízszintes és 40° függőleges látószögű 0° - 340° állítható szög -75° - +75° mozgatható szög F2.1 gyújtótávolság 7 m IR tartomány Full HD kamera éjjellátóval Mozgásérzékelés és mozgáskövetés Integrált felügyeleti funkció 340 fokos felvételi lehetőséggel Képernyőfordító funkció elérhető, különösen hasznos mennyezetre történő telepítés esetén Támogatja az idő vízjelet, a videók dátummal és időbélyeggel történő rögzítéséhez
Kép/video	1080 P felbontás Támogatja a kép pillanatfelvételét, eseményfelvételét és folyamatos rögzítést
Audió	mikrofon és hangszóró
Helyi tárolás	Micro SD kártya, max. 128 GB
Működési körülmények	
Üzemi hőmérséklet	-10 °C - 45 °C
Tárolási hőmérséklet	-20 °C - +60 °C
Működési páratartalom	≤ 95 % DH
Telepítés	
Méret	Ø 56 x 73 x 134 mm
Súly	298 g
Anyag	Műanyag
Tanúsítvány	
	CE, RoHS
Funkciók és beállítások	
	<ul style="list-style-type: none"> Támogatja a pillanatfelvételek és videók rögzítését micro SD-kártyára. Lehetőség az 1- és 2-irányú kommunikáció közötti választásra. Lehetőség a mozgáskövetés aktiválására. A kamera pártázási és dőlésszögének vezérlése (alkalmazáson keresztül). Mozgás észlelésekor értesítést és pillanatfelvételeket küld. Integrálható a Wiser alkalmazáson keresztül létrehozott automatizációkba.

Megjegyzés:

Töltse le a Wiser alkalmazást okostelefonjára / táblagépre, és telepítse a Wiser Központi egységet a Wiser eszközök konfigurálásához és vezérléséhez. Az alkalmazás használatával párosíthatja, beállíthatja és vezérelheti a Wiser eszközöket. A Wiser alkalmazás elérhető az Android Store OS (7. és újabb verziók) vagy Apple® iOS (11. és újabb verziók) operációs rendszereket támogató okostelefonok App Store-jaiból.



Letöltés
Wiser by SE alkalmazás
A Schneider Electric megoldása az otthoni okosítására



Wiser Kültéri IP kamera

Wiser IP kamera, kültéri

A kültéri Wiser IP kamerával otthona körüli tereket figyelheti meg, és a Wiser eszközök segítségével vezérelheti is. Telepíthető oldalfalra, tető alá. Az IP kamera csatlakoztatása és kezelése a Wiser by SE alkalmazáson keresztül történik. Az alkalmazáson keresztül értesítéseket kap mobiltelefonjára, amikor észlelés történik és így teljes ellenőrzést biztosít a rendszer a történésekről anélkül, hogy folyamatosan az alkalmazást kellene nézni. A kamera éjjellátó infravörös funkcióval ellátott, melynek köszönhetően akár 10 m távolságba is ellát, teljes sötétségben.



<input type="checkbox"/> fehér	CCT724319
Jellemzők	
Tápellátás	12 V DC, 1 A AC adapter
Névleges feszültség	100-240 VAC, 50/60 Hz
Kommunikációs interfész	Wi-Fi®- 2.4 GHz, IEEE802.11 b/g/n megfelelés
Biztonság	Wi-Fi®- WPA-PSK /WPA2-PSK Adat - AES128
Rádiófrekvenciás átvitel	Max. 100 mW
Kamera	1/2.7" színes CMOS érzékelő, 2 megapixel 128° átlós, 103° vízszintes és 54° függőleges nagylátószögű optika Akár 10 m-es IR-tartomány Full HD kamera éjjellátó funkcióval Mozgásérzékelés, értesítések és felvétel Területkonfiguráció Falra vagy mennyezetre szerelhető Támogatja az idő vízjelet, a videók dátummal és időbélyeggel történő rögzítéséhez
Kép/video	1080 P felbontás Támogatja a kép pillanatfelvételét, eseményfelvételét és folyamatos rögzítést, digitális zoom
Audió	mikrofon és hangszóró
Helyi tárolás	Micro SD kártya, max. 128 GB
Működési körülmények	
Üzemi hőmérséklet	-20 °C - 60 °C
Tárolási hőmérséklet	-30 °C - +85 °C
Működési páratartalom	≤ 95 % DH
Telepítés	
Méret (Ma × Sz × Mé)	149.7 x 77 x 77 mm
Súly	220 g
Anyag	Műanyag
IP védelem	IP56
Tanúsítvány	
	CE, RoHS
Funkciók és beállítások	
	<ul style="list-style-type: none"> Támogatja a pillanatfelvételek és videók rögzítését micro SD-kártyára. Támogatja a képpillanatképet, a mozgásérzékelős felvételt és a teljes idejű felvételt. Mozgás észlelésekor értesítést és pillanatképeket küld. Integrálható a Wiser alkalmazáson keresztül létrehozott automatizációkba.

Megjegyzés:

Töltse le a Wiser alkalmazást okostelefonjára / táblagépre, és telepítse a Wiser Központi egységet a Wiser eszközök konfigurálásához és vezérléséhez. Az alkalmazás használatával párosíthatja, beállíthatja és vezérelheti a Wiser eszközöket. A Wiser alkalmazás elérhető az Android Store OS (7. és újabb verziók) vagy Apple® iOS (11. és újabb verziók) operációs rendszereket támogató okostelefonok App Store-jaiból.



Letöltés
Wiser by SE alkalmazás
A Schneider Electric megoldása az otthonaink okosítására

